

添加地域

位置：【生产】 - 【资源管理】 - 【地域管理】

+ 添加地域 ✓ 启用 ⊘ 禁用 🗑 批量删除 📄 排序

<input type="checkbox"/>	GUID	名称
<input type="checkbox"/>	1639195207608317	广东

名称: ?

描述: ?

状态: 显示 隐藏 ?

确定

添加IPMI控制器

自动化设置中需用到IPMI控制器，具体部署及设置方法请见：[IPMI功能设置说明](#)

添加可用区

位置：【生产】 - 【资源管理】 - 【可用区管理】

只有本地线路可以绑定IPMI控制器

+ 添加可用区 ✓ 启用 ⊘ 禁用 🗑 批量删除 📄 排序

<input type="checkbox"/>	GUID	地域	类型
<input type="checkbox"/>	1639195278754109	广东	本地资源

添加可用区

*地域: 广东 [v] ⓘ

*名称: [] ⓘ

*业务最大保留年限: [] ⓘ

备注: [] ⓘ

机房地址: [] ⓘ

机房控制器: 请选择 [v] ⓘ

IPMI控制器: 请选择 [v] ⓘ

物理机控制器: 请选择 [v] ⓘ

noVNC控制器: 请选择 [v] ⓘ

本可用区支持提交备案: 是 否 ⓘ

本可用区强制提交白名单: 是 否 ⓘ

本可用区强制实名认证: 是 否 ⓘ

临时VLAN开关: 开启 关闭 ⓘ

*状态: 显示 隐藏 ⓘ

确定

添加机柜

位置: 【生产】 - 【资源管理】 - 【机柜管理】 - 【机柜列表】

机柜管理

机柜列表 | 机位列表

批量删除 | 禁用 | 启用 | + 添加机柜 | 请选择线路 [v] | 机柜类型 [v]

*可用区: ②

*机柜类型: ②

*可用状态: ②

*编号:

请输入机柜编号，每行一个，一次最多输入50个；机柜编号字符长度在20字符以内；

保存

添加机位

位置：【生产】 - 【资源管理】 - 【机柜管理】 - 【机位列表】

机柜管理

机柜列表

机位列表

+ 添加机位

批量删除

可用性调整

机位ID

▼

搜索关键词

查询

机位添加

* 线路:	自定义区	?
* 所属机柜:	zidy001	?
* 尺寸:	1U	?
* 机位:	1-15	?
* 可用状态:	可用	?

[保存](#)

添加交换机

位置: 【生产】 - 【资源管理】 - 【交换机管理】

交换机管理

[+ 添加](#) 交换机ID [?](#) 搜索关键词 [查询](#)

*可用区: 自定义区 ?

*所属机柜: zidy001 ?

设备标签: ?

*交换机IP: 172.23.19.172 ?

*登录端口: 22 ?

*交换机用户名: root ?

*交换机密码: 123456 ?

交换机型号: 华为 S5700-52C-EI ?

登录方式: SSH Telnet ?

功能支持:

<input checked="" type="checkbox"/> 端口绑定VLAN	<input checked="" type="checkbox"/> 获取端口所在VLAN	<input checked="" type="checkbox"/> 获取端口速率	<input checked="" type="checkbox"/> 设置端口UP/DOWN
<input checked="" type="checkbox"/> 设置入向带宽	<input checked="" type="checkbox"/> 设置出向带宽	<input checked="" type="checkbox"/> 获取入向带宽	<input checked="" type="checkbox"/> 获取出向带宽
<input type="checkbox"/> IP - MAC地址绑定	<input type="checkbox"/> 查看ARP表	<input type="checkbox"/> 重置ARP记录	<input type="checkbox"/> 查看端口MAC地址 ?

端口总数: 45

端口前缀: GigabitEthernet0/0/(1-45)

端口VLAN ID: ?

添加IP分组

位置: 【生产】 - 【资源管理】 - 【IP管理】

托管&裸金属IP

托管&裸金属IP | IPMI IP | 云服务器IP | 负载均衡IP | 虚拟主机IP | 云数据库IP

+ 添加IP段 | 批量删除 | 分组 | 外网IP段 | 关键字 | 可用区 | 分组 | 查询

添加IP

位置: 【生产】 - 【资源管理】 - 【IP管理】

← 添加IP段

* 分组: GGC-1

IP添加规则: 完整IP段 自定义起始IP

* IP段(网络地址): 请登录入网络地址

内网前缀: 10.x.x.x

子网掩码: 255.255.255.0/24 (1个/24子网 253个可用IP)

* 网关: 第一个IP作为网关 最后一个IP作为网关 暂时不设置网关

* 分配方式: 单IP 子网

外网VLAN:

内网VLAN:

* DNS1:

* DNS2:

保存

添加操作系统类别

位置: 【生产】 - 【资源管理】 - 【操作系统管理】

操作系统类别管理

操作系统列表 **操作系统类别** 镜像列表 镜像驱动库 控制器FTP

+ 添加

添加操作系统类别

* 类别名称: ?

* 系统类别: ?

* 状态: ?

添加操作系统版本

位置: 【生产】 - 【资源管理】 - 【操作系统管理】

操作系统版本管理

操作系统列表 | 操作系统类别 | 镜像列表 | 镜像驱动库 | 控制器FTP

添加操作系统

* 操作系统类别: ?

* 资源类型: ?

* 操作系统名称: ?

* 默认用户名: ?

* 默认端口: ?

* 镜像目录名称: ?

注: Windows系统的镜像目录需以Win字样开头, 例: Windows2008 或 Win2008

* 状态: 显示 隐藏 ?

* 操作可用性: 创建 重装 ?

添加线路

位置: 【生产】 - 【服务器托管】 - 【线路管理】

线路管理

+ 添加线路

批量删除

显示

隐藏

排序

填写基本设置信息

← 添加线路

第一步：基本设置

第二步：规格设置

第三步：其它设置

机房配置

* 所属可用区： ?

* 机房名称： ?

* 机房编号： ?

一句话描述： ?
注：用于显示在购买页面的地域简要提示

机房介绍链接： ?
注：用于显示在购买页面的机房链接地址

机房状态： 显示 不显示 ?

线路查看权限： 不限制 仅限本站会员 仅限下级代理 ?

销售状态： 开放购买 关闭购买 ?

1U机柜销售状态： 开放购买 关闭购买 ?

2U机柜销售状态： 开放购买 关闭购买 ?

整机柜销售状态： 开放购买 关闭购买 ?

升级状态： 开放升级 关闭升级 ?

填写规格设置信息

第一步：基本设置 **第二步：规格设置** 第三步：其它设置

1U规格配置

基础价	<input type="text" value="50"/>	元/月 ?
* 带宽单价	<input type="text" value="10"/>	元/M/月 ?
* 带宽最小值	<input type="text" value="10"/>	(取值范围: 0-1000) ?
* 带宽步长	<input type="text" value="2"/>	M ?
* 可选IP数	<input type="text" value="5,10"/>	个 多个值用英文逗号隔开 ?
* 免费重装次数	<input type="text" value="1"/>	次/月 ?
* 免费重置密码次数	<input type="text" value="1"/>	次 ?
* IP赠送值	<input type="text" value="2"/>	? ?
* 带宽赠送值	<input type="text" value="2"/>	? ?

填写其他设置信息

第一步：基本设置 第二步：规格设置 **第三步：其它设置**

机房授权申请设置

* 机房授权申请 开启 不开启

* 申请授权上传身份证 需要 不需要

其它设置

* 重装服务费	<input type="text" value="50"/>	元/次 ?
* 重置服务器密码	<input type="text" value="123456"/>	元/次 ?
* 下架合管费	<input type="text" value="20"/>	元/台/天 ?
* 过期释放时间	<input type="text" value="24"/>	小时 ?
* 上架超时天数	<input type="text" value="2"/>	天 ?
* 下架超时天数	<input type="text" value="2"/>	天 ?

添加托管电源类型

位置：【生产】 - 【服务器托管】 - 【电源管理】 - 【电源类型管理】

托管电源管理

线路电源管理

电源类型管理

+ 添加托管电源类型

排序

资源类型



查询

← 添加电源

* 电源名称 ?

* 排序 ?

状态 启用 隐藏 ?

确定修改

添加托管线路电源

位置：【生产】 - 【服务器托管】 - 【电源管理】 - 【线路电源管理】

线路电源管理

线路电源管理

电源类型管理

+ 添加托管线路电源

批量删除

显示

隐藏

排序

请选择线路



规格



状态



查询

← 添加线路电源

线路 ?

规格 ?

电源 ?

* 价格 ?

状态 可用 禁用 ?

托管服务器设置IPMI

进入业务详情页：【业务】 - 【服务器托管】 - 【业务列表】

首页 / 业务 / 服务器托管 / 业务列表 / 托管业务

托管业务 同步资源池

正常 | 即将到期 | 已到期 | 已删除

托管ID 高级筛选

当前条件: 线路: 自用-华中测试 共 7 项符合条件, 清空条件

业务ID	机房	规格	IP数量	带宽	助聊	用户ID	IP	购买时间	到期时间	业务状态	操作状态	操作
235	自用-华中测试	1U	1个	2M	5G	110038		2021-03-22 14:11:20	2021-04-27 14:11:20	正常	无操作	管理
234	自用-华中测试	1U	1个	2M	5G	110068		2021-03-19 16:27:29	2021-04-24 16:27:29	正常	无操作	管理
233	自用-华中测试	1U	1个	2M	5G	110038		2021-03-19 16:24:08	2021-04-24 16:24:08	正常	无操作	管理

点击设备管理进入托管设备列表

首页 / 业务 / 服务器托管 / 业务列表 / 托管设备列表

← 托管设备列表

业务详情 | **设备管理** | IP地址

设备ID	GUID	设备名称	设备编号	托管ID	会员ID	规格	IP	操作系统	IPMI地址	状态	提交时间	上架时间	操作
130			A-11-1	233	110038	1U		2008 R2 64位企业版	设置	运行中	2021-03-19 16:29:11	2021-03-19 16:29:23	管理 更多

共 1 条, 每页显示行 10

1 | 1 | 确定

点击IPMI地址下的设置按钮，填写信息，即可开启IPMI功能

设置IPMI✕

地址:

用户名:

密码:

确定取消

如调用IPMI控制器失败，可在服务详情内查看失败原因

🏠 首页 / 业务 / 服务器托管 / 人工服务管理 / 托管服务详情

← 托管服务详情

托管重设密码服务

托管ID:	9	用户ID	5
提交时间:	2019-01-21 18:36:43	完成时间:	2019-01-21 18:38:20
状态:	处理完成		

需求信息

设备ID:	8		
用户名:	root	密码:	

线路绑定了IPMI控制器和托管服务器设置IPMI后，便可以实现自动开关机和重启操作。如调用IPMI控制器失败或未设置IPMI则在相应操作时会在后台生成一条托管服务记录，转为人工后台服务。